

Checkliste Casambi

[Website LIGAAIR](#)

[Website CASAMBI Videos](#)

[Website Support CASAMBI](#)



LIGA AIR

Programmierung

- Als Erstes muss ein Netzwerk erstellt werden. Evolution Firmware verwenden.
- Beim Programmieren ist eine gute Internetverbindung notwendig damit keine Synchronisierungsprobleme mit der Cloud entstehen.
- Beim Erstellen des Netzwerks «Freigabeoptionen Passwortgeschützt» auswählen. Ansonsten ist das Netzwerk nur auf dem programmierenden Gerät verfügbar. «Nicht freigegeben» nur verwenden wenn keine Internet Verbindung beim Einrichten vorhanden ist.
- Um dem Kunden vollen Zugriff zu geben aber zugleich Fehler einzugrenzen wird empfohlen Dem Kunden ein Manager Login zu geben (Volle Rechte ausser Netzwerk und Geräte löschen). Weiter kann unter «Leistung und Sicherheit» «Entkoppelung zulassen» deaktiviert werden.
- Vor dem Verlassen des Objekts empfehlen wir ein Backup mit dem Namen des Programmierers anzulegen, die Funktion «Smarter Schalter» zu deaktivieren und «Alle Leuchten konfigurieren» > «Mit vorherigem Zustand starten»
- Bewegungsmelder und Timer steuern Szenen.
- Um Bewegungsmelder verwenden zu können muss «Netzwerkconfiguration > Steuerungsoptionen > Steuerungshierarchie verwenden» aktiviert werden. Danach empfehlen wir einen Menüpunkt weiter unten «Verhalten der manuellen Steuerung» «ohne Timeout» einzustellen. Das betrifft alle Leuchten im Netzwerk.
- Wir empfehlen die Dämmerungsfunktion aus dem System (Sonnenaufgang, Sonnenuntergang) zu verwenden und nicht die Lux Werte des Bewegungsmelders.
- Wir empfehlen beim steuern von Szenen mittel Taster die Funktion «Disable dimming» zu aktivieren. So kann verhindert werden dass der Kunde durch zu langes drücken die Szene herunterdimmt.

Fehlerbehebung

- Sind einige Geräte «ausgegraut» und haben keinen Balken oder Punkt haben sie zu wenig Reichweite. Es können Repeater eingesetzt werden. Falls diese Geräte nicht miteinander kommunizieren müssen kann auch ein zweites Netzwerk erstellt werden z.B. innen und aussen.
- Bei Problemen mit der Reichweite empfehlen wir Produkte mit dem neuen 003 Chip (Bluetooth 5) zu verwenden. Ab Herbst 2022 sind die LIGA AIR Produkte mit dem neuen Chip erhältlich und durch einen weissen Aufkleber erkennbar. Der 002 Chip wird nicht weiter produziert.
- Besteht weiterhin ein Problem: «Netzwerkconfiguration > Alle Leuchten konfigurieren > Netzwerk zurücksetzen". Dadurch werden automatisierungsbezogene Einstellungen im Netzwerk zurückgesetzt. Danach «Netzwerkconfiguration > Speicherauslastung»
Dadurch werden die Netzwerkeinstellungen für alle Geräte neu geschrieben.
- Alte Smartphones mit dementsprechend alten Bluetooth Chips können Probleme bei Programmierung und Bedienung verursachen.
- Im App kann ein Support Ticket erstellt werden. Email Adresse beachten.