



GTIN: 7640455521328

- **Steuerbox Hager weiss IP55 zum Bedienen eines Casambi-Systems ohne App**
- **6 Tasten mit LED**
- **Kabelverschraubung M20**
- **Verbaut ist ein LIGA.AIR.8T.8LED 110-240VAC**
- **Einfach per Casambi in Betrieb nehmen**

Installation durch die Elektrofachkraft nach den örtlichen Vorschriften!

Technische Daten:

Abmessungen (T x B x H) / Gewicht	87 x 87 x 82mm, G: 320g
Farben	Gehäuse Gr.1 weiss
Montage	Aufputz
Umgebungsbedingungen, Gehäusetemperatur Tc	Betrieb: Temperatur -20 ... 50°C, Feuchte < 85%rH Lager, Transport: Temperatur -25 ... 65°C, Feuchte < 95%rH, Tc: 70°C
Schutzart / Schutzklasse	IP55 nach EN-60529 / Schutzklasse II
Anschlüsse Speisung	Braun (BN): L Polleiter, Blau (BL): N Neutraleiter
Leistungsaufnahme	0.7W
Standards	Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU nach EN 60669-2-1, EMV-Richtlinie 2014/30/EU
CASAMBI Modul Standards	Bluetooth Wireless Control
Programmierung	Mit Casambi App (App Store, Google Play)
Anwendungen	Steuerung von CASAMBI Szenen, Leuchten, Rollläden, Relais usw
Lieferumfang	Betriebsfertig, Gehäuse mit 6 Tasten 6 LED und Anschlussklemmen

Funktionsbeschreibung

Casambi APP Bedienung / Aktion	Funktion
6 Tasten mit LED	Umschalten auf OFF / gedrückte Szene wird durch LED angezeigt

Kompatible Geräte:



Reichweite:

Casambi verwendet die Mesh-Netzwerk-Technologie.
Jedes Gerät verhält sich wie ein Repeater und frisst das empfangene Bluetooth Signal für die folgenden Geräte auf.

Grössere Reichweiten können mit weiteren Casambi-Geräten erzielt werden.

Die Reichweite hängt auch stark von der Umgebung und Hindernissen wie Wänden und Baumaterialien ab.

